
















Art.-Nr. / Item no. / N° d'Art. 670247-V10





Leuchtmittelwechsel
 Illuminant change
 Agent lumineux variation





Gehäuseausführung / Casing design / Configuration logement
 372 x 92 x 94 mm



Gehäuseausführung / Casing design / Configuration logement
 372 x 132 x 94 mm



Gehäuseausführung / Casing design / Configuration logement
 372 x 206 x 93 mm



Kabeleinführung
 Cable entry guide
 Introduction de câble

Bef. Bohrungen
 Existing boreholes
 Perçages existants

 Rettungszeichen-/Sicherheitsleuchte aus Kunststoff für Wand- oder Deckenmontage
Diese Anleitung richtet sich ausschließlich an den Elektrofachmann bzw. das ausführende Installationsunternehmen. Bei Installation der Einzelbatte-rie-Variante zusätzliche Instruktion beachten.

Allgemeine Sicherheitshinweise

Bei der Installation und bei Arbeiten an der Notleuchte sind die notwendigen Sicherheits- und Unfallverhütungsvorschriften, die allgemein anerkannten Regeln der Technik sowie die nachfolgenden Sicherheitshinweise einzuhal-ten. Insbesondere ist die Leuchte dazu spannungsfrei zu schalten, wobei zu berücksichtigen ist, dass bei Netzlichtbetrieb und Notlichtbetrieb (Netzaus-fall) unterschiedliche Versorgungsspannungen anstehen können.

Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein

Bei Leuchtenausführungen mit Überwachungsbaustein zur Leuchten-Einzelüberwachung, sind die Einstellungen der Leuchtenadressen sowie zusätzliche Funktionen entsprechend den Bildern und Angaben auf dem Überwachungsbaustein bzw. in der beiliegenden Einstellungsanleitung vor-zunehmen.

Einzelbatterie-Leuchten

Bei Einzelbatterie-Leuchten ist darauf zu achten, dass die Batterie auszu-tauschen ist, wenn die Leuchte trotz korrekter Ladung der Batterie nicht mehr die erforderliche Brenndauer erreicht. Bitte auf dem dafür vorgesehe-nen Feld des Akkus das Installationsdatum vermerken. Bei Installation der Einzelbatterie-Variante zusätzliche Instruktion beachten. **Batterien müssen spätestens 3 Monate nach Lieferdatum nachgeladen werden, anderen-falls kann es zu Beschädigungen der Batterien durch Tiefentladung kom-men!**

Entsorgung

Bei der Entsorgung von Leuchten sind die gültigen Vorschriften des ElektroG für Entsorgung und Recycling einzuhalten.

Ersatzteile

Um die Nenndaten der Leuchte sicherzustellen, sind insbesondere bei Leuchtmittel, Elektronik-Komponenten und ggf. Akkumulatoren nur Original-Ersatzteile einzusetzen!

Achtung

Bei Schäden, die durch Nichtbeachtung der Anleitung verursacht werden, erlischt der Garantieanspruch. Für Folgeschäden, die daraus resultieren, übernehmen wir keine Haftung. Diese Bedienungsanleitung ist vor Inbetrieb-nahme des Produktes genauestens durchzulesen.

Technische Änderungen vorbehalten!

**■ ■ Lampe de signal de secours / de sécurité
en plastique pour montage au mur ou au plafond**

Cette notice s'adresse exclusivement à l'électricien spécialisé ou à l'entreprise en charge de l'installation. Respecter les instructions supplé-mentaires lors de l'installation de la variante de bloc autonome.

Consignes générales de sécurité

Lors de l'installation et de travaux sur la lampe d'urgence, les consignes nécessaires de sécurité et de prévention des accidents, les règles générales de la technique ainsi que les consignes de sécurité suivantes doivent être respectées. Mettre en particulier la lampe hors tension tout en tenant comp-te du fait que différentes tensions d'alimentation peuvent être générées lors du fonctionnement de la lumière secteur et de la lumière d'urgence (panne de secteur).

Configurations de lampes avec bloc de surveillance

Sur les configurations de lampes avec bloc de surveillance pour la surveil-lance individuelle des lampes, effectuer les réglages des adresses de lam-pes et des fonctions supplémentaires tel illustré sur les figures et les indi-cations du bloc de surveillance et/ou des instructions de réglage fournies.

Lampes à bloc autonome

Veiller, sur les lampes à bloc autonome, à remplacer le bloc si la lampe n'atteint plus la durée d'éclairage requise bien que le bloc soit chargé correc-tement. Noter la date d'installation sur le champ de l'accu prévu à cet effet. Respecter les instructions supplémentaires lors de l'installation de la vari-ante de bloc autonome. Les batteries doivent être rechargées au plus tard 3 mois après la date de livraison, dans le cas contraire, une décharge totale pourrait endommager les batteries !

Élimination

Pour l'élimination des lampes, respecter les prescriptions en vigueur de la loi électrique sur l'élimination et le recyclage.

Pièces de rechange

Pour garantir les données nominales de la lampe, utiliser exclusivement les pièces de rechange originales, en particulier pour les sources lumineuses, les composants électriques et, le cas échéant, les accumulateurs !

Attention

En cas de dommages dus au non respect des instructions, toute demande de garantie est annulée. Nous ne saurions être responsable des dommages consécutifs en résultant. Lire l'intégralité de cette notice d'utilisation avant de mettre le produit en service.

Sous réserve de modifications techniques !

 Exit or safety luminaire, plastic for wall or ceiling mounting
This is a professional manual for certified electricians and professional in-stallation companies only. When installing the self contained version follow the additional instructions.

General safety notices

Relevant safety and accident prevention measures, accepted technology re-gulations and the following safety notices must be observed when installing or carrying out any work on the safety light. In particular, the lamp must be disconnected from the mains and special care must be taken, as it will still be live from the backup system.

Lamp models with monitoring module

For lamp models with monitoring module for individual lamp monitoring, the configuration of individual lamp addresses and additional functions must be carried out in accordance with the images and data provided on the moni-toring module or in the enclosed alignment instructions.

Self contained luminaires

For self contained luminaires the replacement of the battery is needed when the battery no longer meets its rated duration of operation after the corresponding recharge period. Note down the installation date on the pro-vided place of the battery. When installing the self contained version follow the additional instructions. Batteries must be recharged 3 months after de-livery date at the latest, otherwise the batteries can be damaged due to a total discharge!

Disposal

Please observe current regulations of ElektroG for the disposal and recyc-ling of lamps.

Spare parts

Only use original parts for the replacement of illuminants, electronic compo-nents and accumulators (where applicable) to ensure compliance with nomi-nal data!

Attention

Any damage incurred due to non-compliance with this manual will not be covered by the warranty. We accept no liability for consequential damages incurred due to non-compliance. Make sure to read this manual prior to commissioning the product.

Subject to technical changes without notice!



 Tipp zum Aufbringen der Piktogramme
Nehmen Sie eine Schüssel mit Wasser und einigen Tropfen Geschirrspül-mittel. Benetzen Sie die Haube mit dem Spülwasser und bringen das Pikto-gramm auf. Solange die Leuchtenhaube nicht getrocknet ist, können Sie das Piktogramm problemlos zentrieren. Nach der Ausrichtung das Piktogramm mit einem trockenen Tuch oder einer Gummiwalze fixieren.

 Sticking the pictograms – Tip for easy application
Take a bowl of water and a few drops of dishwashing liquid. Wet the lamp cover with the rinsing water and place the pictogram. As long as the lamp cover is not dried, you can center the pictogram easily. After centering fix the pictogram with a dry cloth or a rubber roller.

 Conseil pour l'application des pictogrammes
Préparez un bol avec de l'eau et quelques gouttes de produit à vaisselle. Hu-midifiez le capot avec l'eau de vaisselle et appliquez le pictogramme. Vous pouvez centrer le pictogramme sans problème tant que le capot de la lampe n'est pas sec. Fixer le pictogramme à l'aide d'un chiffon sec ou d'un rouleau en caoutchouc après l'avoir bien positionné.



Die Leuchte sollte so positioniert sein, dass in einem Abstand näher als 0,7 m vermieden wird, dauerhaft in die Leuchte zu starren.

The luminaire should be positioned so that prolonged staring into the lumi-naire at a distance closer than 0.7 m is not expected.

Le luminaire doit être positionné de façon à ce que personne ne puisse le fixer du regard de manière prolongée à une distance inférieure à 0,7 m.

■ ■ ■ Technische Daten		■ ■ ■ Technical specifications		■ ■ ■ Caractéristiques techniques	
Schutzart		Schutzklasse	II / 230V	2 x 2,5 mm²	Anschlussklemmen (mm² für Doppelbelegung)
Protection class	IP 54	Safety class			Connecting terminals (mm² for double assignment)
Indice de protection boîtier		Classe de protection	III / 24V	2 x 2,5 mm²	Bornes de raccordement secteur (mm² pour borniers doubles)
Abmessungen B x H x T	372 x 132 x 94 mm	372 x 92 x 94 mm	372 x 206 x 93 mm		
Dimensions (W x H x D)					
Dimensions (L x H x P)		 			

		Systemleuchten für Zentralversorgung Luminaire for CPS Luminaires de système d'alimentation centrale						Einzelbatterieleuchten Self contained luminaire Lampe à bloc autonome	
		24V		230V				230V	
									
Leuchtmittel Illuminants Source lumineuse									
Lichtstrom Netz Light current net Flux lumineux secteur		190lm	350lm	190lm	350lm	600lm	1.050lm	190lm	350lm
RZ-Leuchte Exit luminaires Lampes de signalisation d'urgence	Lichtstromverhältnis Not / Netz Luminous flux Emergency / Mains							15 – 50% / 100%	
	SI-Leuchte Safety luminaires Lampes de sécurité							100% / 100%	
Netzanschlussleistung Power consumption Puissance du raccordement		3VA	4,5VA	5VA	6VA	10,3VA	15VA	5VA	6VA
Batterie-Stromaufnahme Battery current input Consommation électrique du bloc		74mA	119mA	12mA	19mA	27mA	41mA		
Anschlussspannung Voltage supply Alimentation		24V 50/60Hz / 0Hz		230V 50/60Hz / 220V DC +25/-20%				230V 50/60Hz	
Nennbetriebsdauer ^{1) 2)} Rated duration ^{1) 2)} La durée de fonctionnement nominale ^{1) 2)}								1h / 3h / 8h	1h / 3h
RZ-Leuchte Exit luminaires Lampes de signalisation d'urgence	NiMh-Akku Battery NiMh 1h / 3h / 8h							4,8V 0,8Ah	
SI-Leuchte Safety luminaires Lampes de sécurité	NiMh-Akku / Battery NiMh 1h NiMh-Akku / Battery NiMh 3h NiMh-Akku / Battery NiMh 8h							4,8V 0,8Ah 4,8V 2,0Ah 4,8V 4,2Ah	4,8V 2,0Ah 4,8V 4,2Ah
Temperaturbereich Temperature range Plage de température		-10°C – +40°C		-10°C – +40°C					
Bereitschaftsschaltung non maintained mode mode veille								-0°C – +35°C ³⁾	
Dauerschaltung maintained mode mode permanent								-5°C – +30°C ³⁾	