



# Linienkoppler

## Linienkoppler für die Überwachungszentrale SAFELOG TOUCH

Der Linienkoppler dient zur Erhöhung der Funktionssicherheit und Vergrößerung der maximalen Kabellänge des Bussystems, z. B. zur Aufteilung in einem Gebäude über mehrere Etagen. Es dürfen max. 4 Linienkoppler hintereinander geschaltet werden, wodurch die maximale, theoretische Kabellänge eines Kreises 5 km beträgt (4 Ebenen à 1.000 m + die 1.000 m von der Zentrale). Zusätzlich ermöglicht der Linienkoppler die Nutzung von Kabelstichen.

## Ausstattung

- Automatische Leuchten-Suchfunktion
- Verpolungssicherer RS485 Bus
- Kommunikationsanzeige



## Technische Daten und Bestellangaben

### SAFELOG LK250

|                         |                                         |
|-------------------------|-----------------------------------------|
| Anschlussklemmen        | 1,5 mm² bis 2,5 mm²                     |
| Montageart              | Hutschienenmontage                      |
| Abmessungen (B x H x T) | 106 x 90 x 58 mm                        |
| Busanschlüsse           | 2 x RS485 (5V Pegel) / verpolungssicher |
| Leistungsaufnahme       | 4,0 W                                   |
| Spannungsversorgung     | 1/N/PE AC 50Hz 230V                     |
| Umgebungstemperatur     | 0°C bis +35°C                           |
| Schutzart               | IP20                                    |
| Schutzklasse            | II                                      |

**Bestellnummer** 910010

### Geeignet für folgende Systeme:

SAFELOG TOUCH      SAFELOG TOUCH WIRELESS

## Hutschienenmontage

