



# SAFELOG mini

## Einzelbatterieüberwachungszentrale (ATS) nach DIN EN 62034

Die neue SAFELOG mini Zentrale mit integriertem Webinterface zur Überwachung und Steuerung von bis zu 50 Wireless-Einzelbatterieleuchten (SRD 868 MHz).

Die Steuerung aller angeschlossenen Wireless-Einzelbatterieleuchten erfolgt über das integrierte Webinterface, welches die Betriebszustände der einzelnen Leuchten darstellt.

Die Verbindung zum Webinterface der SAFELOG mini wird über die eingebaute WLAN-Schnittstelle hergestellt.

## Ausstattung

- Kompaktes Gehäuse mit integrierter Multicolor-LED und Summer zur Statusmeldung
- Zustandsanzeige der Leuchten im Klartext im Webinterface
- Automatische Inbetriebnahme inkl. Leuchtensuche, keine manuelle Adressierung der Leuchten notwendig
- Freie Eingabe von Leuchten-Zielortbezeichnungen mit jeweils max. 31 Zeichen
- WLAN-Schnittstelle (2,4 GHz) mit Access Point und Station-Modus-Funktion
- Webinterface zur Systemüberwachung, Steuerung und Gebäudevisualisierung
- E-Mail-Benachrichtigung an Verteilerliste / Meldungen frei einstellbar
- Automatischer Funktions- und Betriebsdauertest (Zeitpunkt frei wählbar)
- Elektronisches Prüfbuch speichert für mind. 4 Jahre alle Ereignisse in der Zentrale / Auswertung und Analyse des Ergebnisses des Prüfbuches über das Webinterface inklusive manuelle Wartungseinträge
- 7 frei programmierbare Gruppen bzw. Gruppenzuordnung inklusive Zielortbezeichnungen
- 20 Zeitschaltuhren frei programmierbar
- Leuchten in Dauerlicht / Bereitschaftslicht schaltbar (Alle / pro Gruppe / Leuchte)
- Leuchten in 5 % Schritten dimmbar (Alle / pro Gruppe / Leuchte)
- Aktivierbare Nachlaufzeit (1 bis 30 Minuten) oder Handrückschaltung pro Leuchte
- Passwortgeschützter Zugriff über zwei Ebenen (Benutzer / Installateur)
- "Over-the-air" Updatefunktion

## Technische Daten

|                         |                                                      |
|-------------------------|------------------------------------------------------|
| Anschlussspannung       | 1/N/PE AC 50Hz 230V                                  |
| Leistungsaufnahme       | max. 7,0 W                                           |
| Anschlussklemmen Netz   | 2,5 mm <sup>2</sup>                                  |
| Frequenzbereich         | 863 – 870 MHz (SRD Band)                             |
| Max. Sendeleistung      | 10 dBm                                               |
| Funkreichweite          | max. 30 m bei direktem Sichtkontakt                  |
| Schalteingänge          | 1 x Optokoppler (programmierbar, 24V – 230V AC / DC) |
| Umgebungstemperatur     | 0°C bis +35°C                                        |
| Montageart              | Wandanbaumontage                                     |
| Kabeleinführung         | von oben und hinten                                  |
| Abmessungen (B x H x T) | WM 134 x 134 x 36 mm                                 |
| Schutzart               | IP20                                                 |
| Schutzklasse            | II                                                   |



## Wandanbaumontage

