ARCLUX-CF-A WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage



- Kombinierte Notleuchte mit zylindrischer Haube zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K.
- Die Leuchte ist optional mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor bzw. einem separatem Notkreis (nur in der Zentralbatterie-Variante) erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung, 5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung (Notkreis-Variante)
- Material: Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x H): WM/DM 407 x 106 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notkreis	Netzanschluss-leistung	Batterie-strom-aufnahme
Standard						
105440A	ARCLUX-CF-A WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,0 VA	62 mA
105440A-DA	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + DALI - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,0 VA	62 mA
105440A-ELC	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105440A-MSÜ	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105440A-SE	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105440A-ST	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET010/025 - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105450A	ARCLUX-CF-A WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,0 VA	160 mA
105450A-DA	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + DALI - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,0 VA	160 mA
105450A-ELC	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
105450A-MSÜ	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
105450A-SE	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
105450A-ST	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET010/025 - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
Mikrowellen-Bewegungssensor						
105445A	ARCLUX-CF-A WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,0 VA	62 mA
105445A-ELC	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105445A-MSÜ	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105445A-SE	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105445A-ST	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET010 - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm		16,5 VA	62 mA
105455A	ARCLUX-CF-A WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,0 VA	160 mA
105455A-ELC	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
105455A-MSÜ	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
105455A-SE	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
105455A-ST	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET010 - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm		48,5 VA	160 mA
Notkreis						
105470A	ARCLUX-CF-A WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1320 lm	230 lm	16,0 VA	13 mA
105470A-DA	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + DALI - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1320 lm	230 lm	16,0 VA	13 mA
105470A-ELC	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1320 lm	230 lm	16,5 VA	13 mA
105470A-MSÜ	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1320 lm	230 lm	16,5 VA	13 mA
105470A-SE	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1320 lm	230 lm	16,5 VA	13 mA
105470A-ST	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET010 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1320 lm	230 lm	16,5 VA	13 mA
105475A	ARCLUX-CF-A WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	2740 lm	230 lm	48,0 VA	13 mA
105475A-DA	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + DALI - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	2740 lm	230 lm	48,0 VA	13 mA
105475A-ELC	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	2740 lm	230 lm	48,5 VA	13 mA
105475A-MSÜ	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	2740 lm	230 lm	48,5 VA	13 mA
105475A-SE	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	2740 lm	230 lm	48,5 VA	13 mA
105475A-ST	ARCLUX-CF-A WM/DM LED + SET010 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	2740 lm	230 lm	48,5 VA	13 mA

ARCLUX-CF-A WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	15 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
	30 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	15 W	15% / 100%	15% / 100%	8% / 100%
	30 W	8% / 100%	8% / 100%	4% / 100%

Temperaturbereich

Standard	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C
Mikrowellen-Bewegungssensor	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Betriebsdauer
Standard						
205441A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**1h**
205441A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**1h**
205441A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**1h**
205441A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,5 VA	**1h**
205451A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**1h**
205451A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**1h**
205451A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**1h**
205451A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,5 VA	**1h**
205440A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**3h**
205440A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**3h**
205440A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**3h**
205440A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,5 VA	**3h**
205450A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**3h**
205450A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**3h**
205450A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**3h**
205450A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,5 VA	**3h**
205442A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,0 VA	**8h**
205442A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,0 VA	**8h**
205442A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,0 VA	**8h**
205442A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,5 VA	**8h**
205452A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,0 VA	**8h**
205452A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,0 VA	**8h**
205452A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,0 VA	**8h**
205452A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,5 VA	**8h**
Mikrowellen-Bewegungssensor						
205446A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**1h**
205446A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**1h**
205446A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**1h**
205446A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,5 VA	**1h**
205456A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**1h**
205456A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**1h**
205456A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**1h**
205456A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,5 VA	**1h**
205445A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**3h**
205445A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**3h**
205445A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,0 VA	**3h**
205445A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	230 lm	21,5 VA	**3h**
205455A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**3h**
205455A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**3h**
205455A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,0 VA	**3h**
205455A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	230 lm	53,5 VA	**3h**
205447A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,0 VA	**8h**
205447A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,0 VA	**8h**
205447A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,0 VA	**8h**
205447A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1320 lm	120 lm	21,5 VA	**8h**
205457A	ARCLUX-CF-A WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,0 VA	**8h**
205457A-SC	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,0 VA	**8h**
205457A-SL	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,0 VA	**8h**
205457A-SWX	ARCLUX-CF-A WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	2740 lm	120 lm	53,5 VA	**8h**


ARCLUX-CF-A WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	



Deckenmontage




Wandmontage

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/1320lm **Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40
c	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1320lm **Flächenausleuchtung**




h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00
a	15,70	17,80	19,50	20,90	22,00	22,90	23,60	24,20	24,50	24,70	24,80	24,70	24,40	23,90	23,30
b	6,40	7,20	7,80	8,20	8,50	8,70	8,80	8,70	8,50	8,20	7,80	7,20	6,40	5,30	3,70
c	15,70	17,80	19,50	20,90	22,00	22,90	23,60	24,20	24,50	24,70	24,80	24,70	24,40	23,90	23,30
d	6,40	7,20	7,80	8,20	8,50	8,70	8,80	8,70	8,50	8,20	7,80	7,20	6,40	5,30	3,70

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/2740lm **Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40
c	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2740lm **Flächenausleuchtung**



h	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00	17,50	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00
a	13,50	21,60	25,10	27,70	29,90	31,60	33,00	34,10	34,90	35,40	35,70	35,70	35,50	35,00	34,30	33,30
b	5,60	8,90	10,20	11,10	11,80	12,30	12,50	12,60	12,50	12,30	11,80	11,10	10,20	8,90	7,10	4,20
c	13,50	21,60	25,10	27,70	29,90	31,60	33,00	34,10	34,90	35,40	35,70	35,70	35,50	35,00	34,30	33,30
d	5,60	8,90	10,20	11,10	11,80	12,30	12,50	12,60	12,50	12,30	11,80	11,10	10,20	8,90	7,10	4,20


ARCLUX-CF-A WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/1320lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	6,00	6,00	5,50	4,00
	b	2,50	2,50	2,00	1,50	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,00	7,00	6,50	6,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1320lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	10,50	10,50	11,00	11,00	11,00
	b	4,00	4,50	4,50	4,50	4,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	12,00	12,50	13,00	13,00	13,50
	b	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	13,00	14,00	14,50	14,50	15,00
	b	5,00	5,50	6,00	6,00	6,00

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/2740lm **Flächenausleuchtung**



	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	6,00	6,00	5,50	4,00
	b	2,50	2,50	2,00	1,50	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,00	7,00	6,50	6,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2740lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	13,00	13,50	14,00	14,00	14,50
	b	5,50	5,50	5,50	5,50	5,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	15,00	15,50	16,00	16,50	17,00
	b	6,00	6,50	6,50	6,50	7,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	16,00	17,00	18,00	18,50	19,00
	b	6,50	7,00	7,50	7,50	7,50

Einzelbatterieleuchten


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/1320lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40
c	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/2740lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
a	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40
c	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40

4000K | IP40 | 15W LED | 30W LED | Farbe


ARCLUX-CF-A WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/1320lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
	a	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
	b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40
	c	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
	d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/2740lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00	7,50
	a	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
	b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40
	c	8,80	9,40	9,80	10,10	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00	9,60
	d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,60	1,90	0,40

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120lm/1320lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	a	7,10	7,40	7,60	7,60	7,50	7,30
	b	2,70	2,70	2,60	2,40	2,10	1,50
	c	7,10	7,40	7,60	7,60	7,50	7,30
	d	2,70	2,70	2,60	2,40	2,10	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120lm/2740lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




	h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
	a	7,10	7,40	7,60	7,60	7,50	7,30
	b	2,70	2,70	2,60	2,40	2,10	1,50
	c	7,10	7,40	7,60	7,60	7,50	7,30
	d	2,70	2,70	2,60	2,40	2,10	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/1320lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	6,00	6,00	5,50	4,00
	b	2,50	2,50	2,00	1,50	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,00	7,00	6,50	6,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/2740lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	6,00	6,00	5,50	4,00
	b	2,50	2,50	2,00	1,50	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,00	7,00	6,50	6,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50


ARCLUX-CF-A WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/1320lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	6,00	6,00	5,50	4,00
	b	2,50	2,50	2,00	1,50	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,00	7,00	6,50	6,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 230lm/2740lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	6,00	6,00	5,50	4,00
	b	2,50	2,50	2,00	1,50	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,00	7,00	6,50	6,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120lm/1320lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t = 1,00	a	5,00	4,50	4,00	2,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t = 2,00	a	5,00	5,00	4,50	4,00
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t = 3,00	a	4,50	4,50	4,50	3,50
	b	1,50	1,50	1,00	0,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 120lm/2740lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t = 1,00	a	5,00	4,50	4,00	2,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t = 2,00	a	5,00	5,00	4,50	4,00
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50
t = 3,00	a	4,50	4,50	4,50	3,50
	b	1,50	1,50	1,00	0,50