

SoRi

Notstromhandscheinwerfer

Robuster, schlagfester und wiederaufladbarer **Handscheinwerfer** mit 3W Power LED für den professionellen Einsatz. Eingesetzt in der Ladestation wird der SoRi-Handscheinwerfer optimal geladen, der Ladezustand gehalten und die Funktion als Notleuchte erfüllt, die sich bei einem Netzausfall automatisch einschaltet. Von der stationären Basisstation kann die SoRi mit einem kräftigen Griff aus der Ladestation genommen und überall mit hingenommen werden. Der Strahler hat insgesamt 4 mögliche Schalterstellungen. Notlicht, 2 Helligkeitsstufen und eine Blinkfunktion. Hierdurch ist diese Leuchte sogar auch als Warnleuchte einsetzbar.

Der wohl beste Platz ist neben der Pfortnerloge, die Unterbringung neben einem Sicherungskasten. So wird dieser auch bei einem Netzausfall schon von weiten erkannt und ausgeleuchtet.

Die Notlichtfunktionen schalten sich bei einem Netzausfall automatisch ein. Der Leuchtenkopf ist nach vorne um 90° und hinten um 30° schwenkbar. Inklusive Blinkfunktionen für längere Brenndauer vor Ort. Die Wandhaltung dient gleichzeitig als Ladestation.

Als umfangreiches Zubehör ist die Ladestation, der 230V Netzstecker, das Kfz-Ladekabel, 1 Streuscheibe (orange) inklusive bei der Auslieferung kostenlos dabei. Eine komfortable Kapazitätsanzeige ist im Scheinwerferkorpus in der Front angebracht und bringt Klarheit über den jeweils aktuellen Akku- und Ladezustand.

Der Leuchtenkopf ist mit einer großzügigen Gummiumrandung gegen Bruch weitgehend zusätzlich geschützt. Die Leuchtenreichweite beträgt ca. 35m. Bei diesem Handscheinwerfer kommen handelsübliche, wartungsfreie Pb-Akkus zum Einsatz.



SoRi

Notstromhandscheinwerfer



Der Leuchtenkopf lässt sich nach vorne (90°) und hinten (30°) einfach schwenken und ist sogar abschraubbar. Durch den stoßfesten Hartgummischutzring um den Leuchtenkopf übersteht dieser auch mal leichte Stürze ohne Schaden. Sehr Robust. Mit dem beiliegenden KFZ-Ladeadapter kann auch über 12V-Anschluß im Auto geladen werden. Kapazitätsanzeige vorne.



Eine Streuscheibe in orange ist serienmäßig bei der Lieferung enthalten

Optionen / Zubehör / Ersatzteile:

SoRI Ladestation/Wandhalterung - Artikel:
Steckernetzteil 230V AC (alte Ausführung, rote Abdeckung)
Steckernetzteil 230V AC (neue Ausführung, blaue Abdeckung)
SoRI Ersatzakku, 6,0V – 4,5Ah, Artikel:
230V Ladekabel
12V Kfz-Starterkabel

Artikel-Nr.:

SoRI Ladestation
SoRI Steckernetzr
SoRI Steckernetzb
HL-Akku
a.A.
a.A.

Technische Daten

Leuchtmittel:	3W LED
Betriebsdauer Notlicht:	> 3,5h (Blinkbetrieb ca. 12h)
Abmessungen in mm	H 290 x T 125 x B 125 (+ Ladegerätetiefe 33 mm)
Montagearten:	Wandmontage
Gehäuse:	Kunststoff, schwarz
Schutzart/Klasse:	IP43 / III
Akku:	Hochleistungsakku, 6,0V – 4,5Ah (wartungsfrei)
Temperaturbereich:	+5° bis + 40°C
Leergewicht:	1,5 kg (ohne Ladestation)