

L-STAR AW-F Wandmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Flächenausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Stahlblech
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 64 x 284 x 69 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
103525A	L-STAR AW-F LED	3W LED	170lm	6VA	15mA
103525A-DA	L-STAR AW-F LED + DALI	3W LED	170lm	6VA	15mA
103525A-ELC	L-STAR AW-F LED + ELC	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103525A-MSÜ	L-STAR AW-F LED + MSÜ3	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103525A-SE	L-STAR AW-F LED + SET009	3W LED	170lm	6,5VA	15mA
103525A-ST	L-STAR AW-F LED + SET010	3W LED	170lm	6,5VA	15mA


Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not/Netz (1h+3h) / 50% / 20% Not/Netz (8h)

Bestelldaten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer 1h
203527A	L-STAR AW-F EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203527A-SC	L-STAR AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203527A-SL	L-STAR AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	1h
203527A-SWX	L-STAR AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	1h
203525A	L-STAR AW-F EB LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203525A-SC	L-STAR AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203525A-SL	L-STAR AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	140lm	5VA	3h
203525A-SWX	L-STAR AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	140lm	5,5VA	3h
203526A	L-STAR AW-F EB LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203526A-SC	L-STAR AW-F EB-SC LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203526A-SL	L-STAR AW-F EB-SL LED	3W LED	30lm	70lm	5VA	8h
203526A-SWX	L-STAR AW-F EB-SWX LED	3W LED	30lm	70lm	5,5VA	8h



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 170lm / 170lm

t = 1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,60	6,70	7,40	7,80	8,70
	b	2,60	2,70	3,20	3,50	3,40
t = 2m	a	6,50	6,60	7,30	7,70	8,60
	b	2,50	2,60	3,10	3,40	3,30

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

Einzelbatterieeleuchten


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not/Netz: 140lm/30lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

t = 1m	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	6,10	6,40	7,20	7,60
	b	2,50	2,60	2,80	2,90
t = 2m	a	6,00	6,30	7,10	7,50
	b	2,40	2,50	2,70	2,80

t = Abstand zur Fluchtwegmitte



Lampenlichtstrom Not/Netz: 70lm/30lm – Nennbetriebsdauer: 8h

t = 1m	h	2,00	2,50
	a	5,60	6,30
	b	2,40	2,50
t = 2m	a	4,90	5,70
	b	1,50	1,90

t = Abstand zur Fluchtwegmitte