

BEAM ACW-R Wandmontage



- Leuchte mit Hochleistungs-LED und Optik zur Fluchtwegausleuchtung.
- Gegen Aufpreis ist die Leuchte für Zentralbatterie-Nennspannungen von **24V**, **48/60V** und **110V** erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung
- Gehäuse: Aluminium-Druckguss
- Farbe: weiß
- Abmessungen (B x H x T): 180 x 180 x 65 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz, 220V DC +25/-20% Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom	Netzanschlussleistung	Batteriestromaufnahme
101510A	BEAM ACW-R LED	3W LED	280lm	6VA	15mA
101510A-DA	BEAM ACW-R LED + DALI	3W LED	280lm	6VA	15mA
101510A-ELC	BEAM ACW-R LED + ELC	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
101510A-MSÜ	BEAM ACW-R LED + MSÜ3	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
101510A-SE	BEAM ACW-R LED + SET009	3W LED	280lm	6,5VA	15mA
101510A-ST	BEAM ACW-R LED + SET010	3W LED	280lm	6,5VA	15mA

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten


Anschlussspannung 230V 50/60Hz Temperaturbereich BS 0°C bis +35°C
 NiMh-Akku 4,8V 2,0Ah (Best.-Nr. 570004) (1h+3h+8h) Temperaturbereich DS -5°C bis +30°C
 Lichtstromverhältnis 100% / 20% Not/Netz (1h+3h) / 45% / 20% Not/Netz (8h)

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschlussleistung	Nennbetriebsdauer 1h
201512A	BEAM ACW-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
201512A-SC	BEAM ACW-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
201512A-SL	BEAM ACW-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	1h
201512A-SWX	BEAM ACW-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	1h
201510A	BEAM ACW-R EB LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
201510A-SC	BEAM ACW-R EB-SC LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
201510A-SL	BEAM ACW-R EB-SL LED	3W LED	50lm	280lm	5VA	3h
201510A-SWX	BEAM ACW-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	280lm	5,5VA	3h
201511A	BEAM ACW-R EB LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
201511A-SC	BEAM ACW-R EB-SC LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
201511A-SL	BEAM ACW-R EB-SL LED	3W LED	50lm	120lm	5VA	8h
201511A-SWX	BEAM ACW-R EB-SWX LED	3W LED	50lm	120lm	5,5VA	8h

Zubehör Systemleuchten und Einzelbatterieleuchten


Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung	siehe Zubehör
551018	Hinterbaukasten mit seitlichen Kabeleinführungen		S. 338



Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

■ **Systemleuchten für Zentralversorgung**

Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter




Lampenlichtstrom Not (DC)/Netz: 280lm / 280lm

t=1.0m	h	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50
	a	15,20	16,70	17,70	18,50	19,50	20,50	21,20	21,90	23,00
	b	6,80	7,40	7,90	8,30	8,60	9,00	9,50	9,70	10,00
t=1.5m	a	15,30	16,90	17,90	18,90	19,80	20,70	21,70	22,30	23,20
	b	6,50	7,00	7,80	8,50	8,70	9,10	9,40	9,70	10,00
t=2.0m	a	8,00	8,50	8,70	9,10	13,60	14,90	18,50	20,90	22,80
	b	3,00	3,20	3,30	3,40	3,40	4,00	8,00	8,40	8,70

t = Abstand zur Fluchtwegmitte

■ **Einzelbatterieeleuchten**


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter



Lampenlichtstrom Not/Netz: 280lm/50lm – Nennbetriebsdauer: 1h/3h

t=1.0m	h	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50
	a	15,20	16,70	17,70	18,50	19,50	20,50	21,20	21,90	23,00
	b	6,80	7,40	7,90	8,30	8,60	9,00	9,50	9,70	10,00
t=1.5m	a	15,30	16,90	17,90	18,90	19,80	20,70	21,70	22,30	23,20
	b	6,50	7,00	7,80	8,50	8,70	9,10	9,40	9,70	10,00
t=2.0m	a	8,00	8,50	8,70	9,10	13,60	14,90	18,50	20,90	22,80
	b	3,00	3,20	3,30	3,40	3,40	4,00	8,00	8,40	8,70

t = Abstand zur Fluchtwegmitte



Lampenlichtstrom Not/Netz: 120lm/50lm – Nennbetriebsdauer: 8h

t=1.0m	h	1,90	2,10	2,30	2,50	2,70	2,90	3,10	3,30	3,50
	a	13,70	14,50	15,10	15,90	16,50	16,90	17,30	17,50	18,50
	b	5,80	6,10	6,40	6,70	6,80	6,70	5,60	4,00	3,70
t=1.5m	a	6,50	7,50	10,10	13,10	15,50	15,10	15,30	15,30	-
	b	3,50	4,30	2,60	3,00	3,10	3,20	3,50	1,00	-
t=2.0m	a	4,50	4,90	4,70	4,70	3,00	3,10	-	-	-
	b	1,90	0,50	0,40	0,50	0,70	0,60	-	-	-

t = Abstand zur Fluchtwegmitte