ARCLUX-O WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage



- Kombinierte Notleuchte mit opaler Haube zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K.
- Die Leuchte ist optional mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor bzw. einem separatem Notkreis (nur in der Zentralbatterie-Variante) erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung, 5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung (Notkreis-Variante)
- Material: Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x H): WM/DM 400 x 130 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notkreis	Netzanschluss-leistung	Batterie-strom-aufnahme
Standard						
105420	ARCLUX-O WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,0 VA	62 mA
105420-DA	ARCLUX-O WM/DM LED + DALI - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,0 VA	62 mA
105420-ELC	ARCLUX-O WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105420-MSÜ	ARCLUX-O WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105420-SE	ARCLUX-O WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105420-ST	ARCLUX-O WM/DM LED + SET010/025 - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105430	ARCLUX-O WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,0 VA	160 mA
105430-DA	ARCLUX-O WM/DM LED + DALI - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,0 VA	160 mA
105430-ELC	ARCLUX-O WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
105430-MSÜ	ARCLUX-O WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
105430-SE	ARCLUX-O WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
105430-ST	ARCLUX-O WM/DM LED + SET010/025 - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
Mikrowellen-Bewegungssensor						
105425	ARCLUX-O WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,0 VA	62 mA
105425-ELC	ARCLUX-O WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105425-MSÜ	ARCLUX-O WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105425-SE	ARCLUX-O WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105425-ST	ARCLUX-O WM/DM LED + SET010/025 - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm		16,5 VA	62 mA
105435	ARCLUX-O WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,0 VA	160 mA
105435-ELC	ARCLUX-O WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
105435-MSÜ	ARCLUX-O WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
105435-SE	ARCLUX-O WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
105435-ST	ARCLUX-O WM/DM LED + SET010/025 - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm		48,5 VA	160 mA
Notkreis						
105460	ARCLUX-O WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1650 lm	260 lm	16,0 VA	13 mA
105460-DA	ARCLUX-O WM/DM LED + DALI - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1650 lm	260 lm	16,0 VA	13 mA
105460-ELC	ARCLUX-O WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1650 lm	260 lm	16,5 VA	13 mA
105460-MSÜ	ARCLUX-O WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1650 lm	260 lm	16,5 VA	13 mA
105460-SE	ARCLUX-O WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1650 lm	260 lm	16,5 VA	13 mA
105460-ST	ARCLUX-O WM/DM LED + SET010 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1650 lm	260 lm	16,5 VA	13 mA
105465	ARCLUX-O WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3430 lm	260 lm	48,0 VA	13 mA
105465-DA	ARCLUX-O WM/DM LED + DALI - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3430 lm	260 lm	48,0 VA	13 mA
105465-ELC	ARCLUX-O WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3430 lm	260 lm	48,5 VA	13 mA
105465-MSÜ	ARCLUX-O WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3430 lm	260 lm	48,5 VA	13 mA
105465-SE	ARCLUX-O WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3430 lm	260 lm	48,5 VA	13 mA
105465-ST	ARCLUX-O WM/DM LED + SET010 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3430 lm	260 lm	48,5 VA	13 mA

ARCLUX-O WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	15 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
	30 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	15 W	15% / 100%	15% / 100%	8% / 100%
	30 W	8% / 100%	8% / 100%	4% / 100%

Temperaturbereich

Standard	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C
Mikrowellen-Bewegungssensor	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Betriebsdauer
Standard						
205421	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**1h**
205421-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**1h**
205421-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**1h**
205421-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,5 VA	**1h**
205431	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**1h**
205431-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**1h**
205431-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**1h**
205431-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,5 VA	**1h**
205420	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**3h**
205420-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**3h**
205420-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**3h**
205420-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,5 VA	**3h**
205430	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**3h**
205430-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**3h**
205430-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**3h**
205430-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,5 VA	**3h**
205422	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,0 VA	**8h**
205422-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,0 VA	**8h**
205422-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,0 VA	**8h**
205422-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,5 VA	**8h**
205432	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,0 VA	**8h**
205432-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,0 VA	**8h**
205432-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,0 VA	**8h**
205432-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,5 VA	**8h**
Mikrowellen-Bewegungssensor						
205426	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**1h**
205426-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**1h**
205426-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**1h**
205426-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,5 VA	**1h**
205436	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**1h**
205436-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**1h**
205436-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**1h**
205436-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,5 VA	**1h**
205425	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**3h**
205425-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**3h**
205425-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,0 VA	**3h**
205425-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	260 lm	21,5 VA	**3h**
205435	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**3h**
205435-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**3h**
205435-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,0 VA	**3h**
205435-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	260 lm	53,5 VA	**3h**
205427	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,0 VA	**8h**
205427-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,0 VA	**8h**
205427-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,0 VA	**8h**
205427-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1650 lm	135 lm	21,5 VA	**8h**
205437	ARCLUX-O WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,0 VA	**8h**
205437-SC	ARCLUX-O WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,0 VA	**8h**
205437-SL	ARCLUX-O WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,0 VA	**8h**
205437-SWX	ARCLUX-O WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3430 lm	135 lm	53,5 VA	**8h**


ARCLUX-O WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	



Deckenmontage




Wandmontage

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/1650lm **Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80
c	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1650lm **Flächenausleuchtung**




h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00
a	17,30	19,20	20,70	22,00	23,00	23,80	24,40	24,90	25,20	25,40	25,40	25,20	24,90	24,40	23,80
b	6,90	7,60	8,10	8,50	8,80	8,90	9,00	8,90	8,70	8,40	8,00	7,40	6,60	5,40	3,80
c	17,30	19,20	20,70	22,00	23,00	23,80	24,40	24,90	25,20	25,40	25,40	25,20	24,90	24,40	23,80
d	6,90	7,60	8,10	8,50	8,80	8,90	9,00	8,90	8,70	8,40	8,00	7,40	6,60	5,40	3,80

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/3430lm **Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80
c	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 3430lm **Flächenausleuchtung**



h	2,50	4,00	5,50	7,00	8,50	10,00	11,50	13,00	14,50	16,00	17,50	19,00	20,50	22,00	23,50	25,00
a	15,00	23,90	27,20	29,60	31,50	33,10	34,30	35,30	36,00	36,40	36,70	36,60	36,40	35,90	35,10	34,00
b	6,00	9,60	10,80	11,70	12,30	12,70	12,90	13,00	12,90	12,60	12,10	11,40	10,50	9,20	7,40	4,50
c	15,00	23,90	27,20	29,60	31,50	33,10	34,30	35,30	36,00	36,40	36,70	36,60	36,40	35,90	35,10	34,00
d	6,00	9,60	10,80	11,70	12,30	12,70	12,90	13,00	12,90	12,60	12,10	11,40	10,50	9,20	7,40	4,50


ARCLUX-O WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/1650lm **Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1650lm **Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	13,00	14,00	14,50	15,00	15,50
	b	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	14,00	15,50	15,50	16,00	16,50
	b	5,50	6,00	6,00	6,50	6,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	13,00	14,00	14,50	15,00	15,50
	b	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/3430lm **Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 3430lm **Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,00	18,00	19,00	19,50	20,50
	b	7,00	7,50	7,50	8,00	8,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	17,50	19,00	20,00	20,50	21,50
	b	7,50	7,50	8,00	8,50	8,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	18,00	19,50	20,50	21,50	22,00
	b	7,50	8,00	8,50	8,50	9,00

Einzelbatterieleuchten


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/1650lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80
c	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/3430lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80
c	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80


ARCLUX-O WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/1650lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80
c	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/3430lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
b	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80
c	8,90	9,50	9,90	10,20	10,40	10,50	10,50	10,40	10,30	10,00
d	3,50	3,60	3,70	3,70	3,60	3,50	3,30	3,00	2,50	1,80

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 135lm/1650lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	7,10	7,40	7,50	7,60	7,50	7,20
b	2,60	2,60	2,50	2,30	2,00	1,40
c	7,10	7,40	7,50	7,60	7,50	7,20
d	2,60	2,60	2,50	2,30	2,00	1,40

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 135lm/3430lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	7,10	7,40	7,50	7,60	7,50	7,20
b	2,60	2,60	2,50	2,30	2,00	1,40
c	7,10	7,40	7,50	7,60	7,50	7,20
d	2,60	2,60	2,50	2,30	2,00	1,40

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/1650lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/3430lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50


ARCLUX-O WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/1650lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 260lm/3430lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,00	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 135lm/1650lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	5,00	4,00
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 135lm/3430lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	5,00	4,00
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50