4000K | IP40 | 15W LED | 30W LED | Farbe

ARCLUX-CF-D WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage



- Kombinierte Notleuchte mit zylindrischer Haube zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K.
- Die Leuchte ist optional mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor bzw. einem separatem Notkreis (nur in der Zentralbatterie-Variante) erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung, 5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung (Notkreis-Variante)
- Material: Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: schwarz
- Abmessungen (Ø x H): WM/DM 407 x 106 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notkreis	Netzanschluss-leistung	Batterie-strom-aufnahme
Standard						
105440D	ARCLUX-CF-D WM/DM LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,0 VA	62 mA
105440D-DA	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + DALI - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,0 VA	62 mA
105440D-ELC	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + ELC - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105440D-MSÜ	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105440D-SE	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET009 - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105440D-ST	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET010/025 - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105450D	ARCLUX-CF-D WM/DM LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,0 VA	160 mA
105450D-DA	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + DALI - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,0 VA	160 mA
105450D-ELC	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + ELC - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
105450D-MSÜ	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
105450D-SE	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET009 - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
105450D-ST	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET010/025 - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
Mikrowellen-Bewegungssensor						
105445D	ARCLUX-CF-D WM/DM LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,0 VA	62 mA
105445D-ELC	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + ELC - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105445D-MSÜ	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105445D-SE	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET009 - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105445D-ST	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET010 - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm		16,5 VA	62 mA
105455D	ARCLUX-CF-D WM/DM LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,0 VA	160 mA
105455D-ELC	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + ELC - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
105455D-MSÜ	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
105455D-SE	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET009 - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
105455D-ST	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET010 - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm		48,5 VA	160 mA
Notkreis						
105470D	ARCLUX-CF-D WM/DM LED - schwarz	15 W LED-Leiste + Notkreis	1070 lm	210 lm	16,0 VA	13 mA
105470D-DA	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + DALI - schwarz	15 W LED-Leiste + Notkreis	1070 lm	210 lm	16,0 VA	13 mA
105470D-ELC	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + ELC - schwarz	15 W LED-Leiste + Notkreis	1070 lm	210 lm	16,5 VA	13 mA
105470D-MSÜ	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	15 W LED-Leiste + Notkreis	1070 lm	210 lm	16,5 VA	13 mA
105470D-SE	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET009 - schwarz	15 W LED-Leiste + Notkreis	1070 lm	210 lm	16,5 VA	13 mA
105470D-ST	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET010 - schwarz	15 W LED-Leiste + Notkreis	1070 lm	210 lm	16,5 VA	13 mA
105475D	ARCLUX-CF-D WM/DM LED - schwarz	30 W LED-Leiste + Notkreis	2200 lm	210 lm	48,0 VA	13 mA
105475D-DA	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + DALI - schwarz	30 W LED-Leiste + Notkreis	2200 lm	210 lm	48,0 VA	13 mA
105475D-ELC	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + ELC - schwarz	30 W LED-Leiste + Notkreis	2200 lm	210 lm	48,5 VA	13 mA
105475D-MSÜ	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + MSÜ3 - schwarz	30 W LED-Leiste + Notkreis	2200 lm	210 lm	48,5 VA	13 mA
105475D-SE	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET009 - schwarz	30 W LED-Leiste + Notkreis	2200 lm	210 lm	48,5 VA	13 mA
105475D-ST	ARCLUX-CF-D WM/DM LED + SET010 - schwarz	30 W LED-Leiste + Notkreis	2200 lm	210 lm	48,5 VA	13 mA

ARCLUX-CF-D WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	15 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
	30 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	15 W	15% / 100%	15% / 100%	8% / 100%
	30 W	8% / 100%	8% / 100%	4% / 100%

Temperaturbereich

Standard	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C
Mikrowellen-Bewegungssensor	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Betriebsdauer
Standard						
205441D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**1h**
205441D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**1h**
205441D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**1h**
205441D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,5 VA	**1h**
205451D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**1h**
205451D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**1h**
205451D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**1h**
205451D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,5 VA	**1h**
205440D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**3h**
205440D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**3h**
205440D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**3h**
205440D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,5 VA	**3h**
205450D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**3h**
205450D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**3h**
205450D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**3h**
205450D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,5 VA	**3h**
205442D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,0 VA	**8h**
205442D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,0 VA	**8h**
205442D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,0 VA	**8h**
205442D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,5 VA	**8h**
205452D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,0 VA	**8h**
205452D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,0 VA	**8h**
205452D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,0 VA	**8h**
205452D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,5 VA	**8h**
Mikrowellen-Bewegungssensor						
205446D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**1h**
205446D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**1h**
205446D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**1h**
205446D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,5 VA	**1h**
205456D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**1h**
205456D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**1h**
205456D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**1h**
205456D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,5 VA	**1h**
205445D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**3h**
205445D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**3h**
205445D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,0 VA	**3h**
205445D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	210 lm	21,5 VA	**3h**
205455D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**3h**
205455D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**3h**
205455D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,0 VA	**3h**
205455D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	210 lm	53,5 VA	**3h**
205447D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,0 VA	**8h**
205447D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,0 VA	**8h**
205447D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,0 VA	**8h**
205447D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	15 W LED-Leiste	1070 lm	105 lm	21,5 VA	**8h**
205457D	ARCLUX-CF-D WM/DM EB LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,0 VA	**8h**
205457D-SC	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SC LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,0 VA	**8h**
205457D-SL	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SL LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,0 VA	**8h**
205457D-SWX	ARCLUX-CF-D WM/DM EB-SWX LED - schwarz	30 W LED-Leiste	2200 lm	105 lm	53,5 VA	**8h**


ARCLUX-CF-D WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	



Deckenmontage




Wandmontage

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm **Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1070lm **Flächenausleuchtung**




h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
a	14,90	16,80	18,40	19,60	20,60	21,30	21,90	22,20	22,40	22,40	22,20	21,80	21,30
b	6,10	6,80	7,30	7,60	7,80	7,90	7,90	7,70	7,40	6,90	6,20	5,30	3,90
c	14,90	16,80	18,40	19,60	20,60	21,30	21,90	22,20	22,40	22,40	22,20	21,80	21,30
d	6,10	6,80	7,30	7,60	7,80	7,90	7,90	7,70	7,40	6,90	6,20	5,30	3,90

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm **Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2200lm **Flächenausleuchtung**



h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
a	16,30	20,70	22,80	24,60	26,20	27,50	28,60	29,50	30,30	31,00	31,50	31,90	32,10	32,20	32,20	32,10	31,90	31,50	31,00	30,30
b	6,70	8,50	9,30	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,40	11,40	11,30	11,20	10,90	10,50	10,10	9,50	8,70	7,80	6,60	4,80
c	16,30	20,70	22,80	24,60	26,20	27,50	28,60	29,50	30,30	31,00	31,50	31,90	32,10	32,20	32,20	32,10	31,90	31,50	31,00	30,30
d	6,70	8,50	9,30	9,90	10,40	10,80	11,10	11,30	11,40	11,40	11,30	11,20	10,90	10,50	10,10	9,50	8,70	7,80	6,60	4,80


ARCLUX-CF-D WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1070lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00
	b	4,00	4,00	4,00	4,00	4,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	11,50	12,00	12,50	12,50	12,50
	b	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	12,00	13,00	13,50	13,50	14,00
	b	5,00	5,00	5,50	5,50	5,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm **Flächenausleuchtung**



	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 2200lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	12,00	12,50	13,00	13,50	13,50
	b	5,00	5,00	5,00	5,00	5,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	14,00	15,00	15,50	16,00	16,00
	b	6,00	6,00	6,50	6,50	6,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	15,50	16,00	17,00	17,50	17,50
	b	6,50	6,50	7,00	7,00	7,00

Einzelbatterieleuchten


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80


ARCLUX-CF-D WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
b	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80
c	8,50	9,00	9,40	9,70	9,90	10,00	9,90	9,80	9,60	9,20
d	3,30	3,50	3,50	3,50	3,40	3,20	2,90	2,50	2,00	0,80

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/1070lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
b	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70
c	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
d	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/2200lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
b	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70
c	6,70	7,00	7,10	7,10	7,00	6,70
d	2,50	2,50	2,40	2,10	1,60	0,70

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50


ARCLUX-CF-D WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/1070lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 210lm/2200lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,00	5,50	5,00	4,50	2,50
	b	2,00	2,00	1,50	1,00	1,00
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,00
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,50	5,50
	b	2,50	2,50	2,00	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/1070lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,00	2,50	1,00
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	4,50	4,00	2,50
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,00	4,00	3,50	2,50
	b	1,00	1,00	0,50	0,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 105lm/2200lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,00	2,50	1,00
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	4,50	4,00	2,50
	b	1,50	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,00	4,00	3,50	2,50
	b	1,00	1,00	0,50	0,50