ARCLUX-C WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage



- Kombinierte Notleuchte mit zylindrischer Haube zur Wand- und Deckenanbaumontage.
- Lichtfarbe der LEDs: 4.000 K.
- Die Leuchte ist optional mit einem Mikrowellen-Bewegungssensor bzw. einem separatem Notkreis (nur in der Zentralbatterie-Variante) erhältlich.
- Anschlussklemmen: 3 x 2,5 mm² für Doppelbelegung, 5 x 2,5 mm² für Doppelbelegung (Notkreis-Variante)
- Material: Stahlblech/Polycarbonat (Leuchtenhaube opal)
- Farbe: weiß
- Abmessungen (Ø x H): WM/DM 400 x 106 mm
- Schutzart: IP40
- Schutzklasse: I
- IK-Schutzklasse: IK03

Systemleuchten für Zentralversorgung

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz; 220V DC +25/-20%

Temperaturbereich -10°C bis +40°C

Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notkreis	Netzanschluss-leistung	Batterie-strom-aufnahme
Standard						
105440	ARCLUX-C WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,0 VA	62 mA
105440-DA	ARCLUX-C WM/DM LED + DALI - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,0 VA	62 mA
105440-ELC	ARCLUX-C WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105440-MSÜ	ARCLUX-C WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105440-SE	ARCLUX-C WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105440-ST	ARCLUX-C WM/DM LED + SET010/025 - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105450	ARCLUX-C WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,0 VA	160 mA
105450-DA	ARCLUX-C WM/DM LED + DALI - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,0 VA	160 mA
105450-ELC	ARCLUX-C WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
105450-MSÜ	ARCLUX-C WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
105450-SE	ARCLUX-C WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
105450-ST	ARCLUX-C WM/DM LED + SET010/025 - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
Mikrowellen-Bewegungssensor						
105445	ARCLUX-C WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,0 VA	62 mA
105445-ELC	ARCLUX-C WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105445-MSÜ	ARCLUX-C WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105445-SE	ARCLUX-C WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105445-ST	ARCLUX-C WM/DM LED + SET010 - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm		16,5 VA	62 mA
105455	ARCLUX-C WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,0 VA	160 mA
105455-ELC	ARCLUX-C WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
105455-MSÜ	ARCLUX-C WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
105455-SE	ARCLUX-C WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
105455-ST	ARCLUX-C WM/DM LED + SET010 - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm		48,5 VA	160 mA
Notkreis						
105470	ARCLUX-C WM/DM LED - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1720 lm	270 lm	16,0 VA	13 mA
105470-DA	ARCLUX-C WM/DM LED + DALI - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1720 lm	270 lm	16,0 VA	13 mA
105470-ELC	ARCLUX-C WM/DM LED + ELC - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1720 lm	270 lm	16,5 VA	13 mA
105470-MSÜ	ARCLUX-C WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1720 lm	270 lm	16,5 VA	13 mA
105470-SE	ARCLUX-C WM/DM LED + SET009 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1720 lm	270 lm	16,5 VA	13 mA
105470-ST	ARCLUX-C WM/DM LED + SET010 - weiß	15 W LED-Leiste + Notkreis	1720 lm	270 lm	16,5 VA	13 mA
105475	ARCLUX-C WM/DM LED - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3600 lm	270 lm	48,0 VA	13 mA
105475-DA	ARCLUX-C WM/DM LED + DALI - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3600 lm	270 lm	48,0 VA	13 mA
105475-ELC	ARCLUX-C WM/DM LED + ELC - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3600 lm	270 lm	48,5 VA	13 mA
105475-MSÜ	ARCLUX-C WM/DM LED + MSÜ3 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3600 lm	270 lm	48,5 VA	13 mA
105475-SE	ARCLUX-C WM/DM LED + SET009 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3600 lm	270 lm	48,5 VA	13 mA
105475-ST	ARCLUX-C WM/DM LED + SET010 - weiß	30 W LED-Leiste + Notkreis	3600 lm	270 lm	48,5 VA	13 mA

ARCLUX-C WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Einzelbatterieleuchten

Technische Daten

Anschlussspannung 230V 50/60Hz

		1h	3h	8h
NiMH-Akku	15 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
	30 W	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah	4,8V 2,0Ah
Lichtstromverhältnis, Not/Netz	15 W	15% / 100%	15% / 100%	8% / 100%
	30 W	8% / 100%	8% / 100%	4% / 100%

Temperaturbereich

Standard	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C
Mikrowellen-Bewegungssensor	BS 0°C bis +35°C / DS -5°C bis +30°C


Bestelldaten

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Leuchtmittel	Lichtstrom Netzbetrieb	Lichtstrom Notbetrieb	Netzanschluss-leistung	Betriebsdauer
Standard						
205441	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**1h**
205441-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**1h**
205441-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**1h**
205441-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,5 VA	**1h**
205451	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**1h**
205451-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**1h**
205451-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**1h**
205451-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,5 VA	**1h**
205440	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**3h**
205440-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**3h**
205440-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**3h**
205440-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,5 VA	**3h**
205450	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**3h**
205450-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**3h**
205450-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**3h**
205450-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,5 VA	**3h**
205442	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,0 VA	**8h**
205442-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,0 VA	**8h**
205442-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,0 VA	**8h**
205442-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,5 VA	**8h**
205452	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,0 VA	**8h**
205452-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,0 VA	**8h**
205452-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,0 VA	**8h**
205452-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,5 VA	**8h**
Mikrowellen-Bewegungssensor						
205446	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**1h**
205446-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**1h**
205446-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**1h**
205446-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,5 VA	**1h**
205456	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**1h**
205456-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**1h**
205456-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**1h**
205456-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,5 VA	**1h**
205445	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**3h**
205445-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**3h**
205445-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,0 VA	**3h**
205445-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	270 lm	21,5 VA	**3h**
205455	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**3h**
205455-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**3h**
205455-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,0 VA	**3h**
205455-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	270 lm	53,5 VA	**3h**
205447	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,0 VA	**8h**
205447-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,0 VA	**8h**
205447-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,0 VA	**8h**
205447-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	15 W LED-Leiste	1720 lm	140 lm	21,5 VA	**8h**
205457	ARCLUX-C WM/DM EB LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,0 VA	**8h**
205457-SC	ARCLUX-C WM/DM EB-SC LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,0 VA	**8h**
205457-SL	ARCLUX-C WM/DM EB-SL LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,0 VA	**8h**
205457-SWX	ARCLUX-C WM/DM EB-SWX LED - weiß	30 W LED-Leiste	3600 lm	140 lm	53,5 VA	**8h**


ARCLUX-C WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Zubehör

Bestell-Nr.	Bezeichnung	Anmerkung
570008	NiMH-Akku 4,8V 2,0Ah	



Deckenmontage




Wandmontage

Lichtverteilungskurven und Leuchtenabstandstabellen (E = 1,25 lx)

Systemleuchten für Zentralversorgung


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm **Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1720lm **Flächenausleuchtung**




h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00
a	17,40	19,30	20,80	22,00	23,00	23,70	24,20	24,60	24,70	24,70	24,40	24,00	23,40
b	7,00	7,60	8,10	8,50	8,70	8,70	8,70	8,50	8,10	7,60	6,90	5,90	4,30
c	17,40	19,30	20,80	22,00	23,00	23,70	24,20	24,60	24,70	24,70	24,40	24,00	23,40
d	7,00	7,60	8,10	8,50	8,70	8,70	8,70	8,50	8,10	7,60	6,90	5,90	4,30

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm **Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 3600lm **Flächenausleuchtung**



h	3,00	4,00	5,00	6,00	7,00	8,00	9,00	10,00	11,00	12,00	13,00	14,00	15,00	16,00	17,00	18,00	19,00	20,00	21,00	22,00
a	19,30	24,40	26,50	28,30	29,80	31,10	32,20	33,20	33,90	34,60	35,10	35,40	35,70	35,80	35,70	35,60	35,30	34,90	34,40	33,70
b	7,80	9,80	10,60	11,20	11,70	12,10	12,40	12,50	12,60	12,60	12,50	12,40	12,10	11,70	11,20	10,60	9,80	8,80	7,50	5,70
c	19,30	24,40	26,50	28,30	29,80	31,10	32,20	33,20	33,90	34,60	35,10	35,40	35,70	35,80	35,70	35,60	35,30	34,90	34,40	33,70
d	7,80	9,80	10,60	11,20	11,70	12,10	12,40	12,50	12,60	12,60	12,50	12,40	12,10	11,70	11,20	10,60	9,80	8,80	7,50	5,70


ARCLUX-C WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 1720lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	13,50	14,00	14,50	15,00	15,50
	b	5,50	5,50	6,00	6,00	6,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	13,00	15,00	15,50	16,00	16,50
	b	5,50	6,00	6,50	6,50	6,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	14,00	15,00	16,00	16,50	17,00
	b	5,50	6,00	6,50	6,50	6,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste + Notkreis **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm **Flächenausleuchtung**



	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 3600lm **Flächenausleuchtung**




	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 1,00	a	17,00	18,00	19,00	20,00	20,50
	b	7,00	7,50	7,50	8,00	8,00
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 2,00	a	17,50	19,00	20,00	20,50	21,50
	b	7,50	8,00	8,00	8,50	8,50
	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
t = 3,00	a	18,00	19,50	20,50	21,50	22,00
	b	7,50	8,00	8,50	8,50	9,00

Einzelbatterieleuchten


Abstandstabelle ebene Fluchtwege / Tabellenangaben in Meter

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80


ARCLUX-C WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00	5,50	6,00	6,50	7,00
a	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
b	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80
c	9,00	9,50	9,90	10,20	10,30	10,40	10,40	10,20	10,00	9,60
d	3,50	3,60	3,70	3,60	3,50	3,40	3,10	2,70	2,00	0,80

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Deckenmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/1720lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
b	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70
c	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
d	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Deckenmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/3600lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**




h	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50	5,00
a	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
b	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70
c	7,10	7,40	7,50	7,40	7,30	6,90
d	2,60	2,60	2,40	2,20	1,70	0,70

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50


Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm **– Betriebsdauer: 1h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50


ARCLUX-C WM/DM Wand-/Deckenanbaumontage

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/1720lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 270lm/3600lm **– Betriebsdauer: 3h Flächenausleuchtung**




t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	6,50	6,50	6,50	6,00	5,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,50	7,50	7,00	6,50
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00
	a	7,00	7,00	7,50	7,00	7,00
	b	2,50	2,50	2,50	2,00	1,50

Leuchtmittel: 15W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/1720lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	5,00	4,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,50	4,50	3,00
	b	1,50	1,00	0,50	0,50

Leuchtmittel: 30W LED-Leiste **Wandmontage** — Lampenlichtstrom Not (DC) / Netz: 140lm/3600lm **– Betriebsdauer: 8h Flächenausleuchtung**



t = 1,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	4,50	3,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 2,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	5,00	5,00	5,00	4,50
	b	2,00	1,50	1,00	0,50
t = 3,00	h	2,00	2,50	3,00	3,50
	a	4,50	4,50	4,50	3,00
	b	1,50	1,00	0,50	0,50